

**BAU**COMMERCE  
POWER SYSTEMS



AC STANICA ZA PUNJENJE ELEKTRIČNIH AUTOMOBILA

# MY CHARGER

7/11/22 KW



tuncmatik  
**CHARGE**



# tuncmatik

## My Charger

### 7/11/22 kW

#### My Charger (Dom/Posao AC Punjač)

Tuncmatik My Charger (AC punjač) je najprikladnije rješenje za vaš dom i radno mjesto s maksimalnom izlaznom snagom od 7-22 kW sa 99% efikasnosti. Punjači za električna vozila Tuncmatik My Charger, koji se lako mogu montirati na zid, također se mogu prilagoditi svakom zahtjevu korisnika zahvaljujući posebno dizajniranim metalnim nogama. Tuncmatik My Charger električni punjači za vozila, koji privlače pažnju svojim ekranom osjetljivim na dodir od 4,3 inča i elegantnim dizajnom, mogu se jednostavno povezati na vaše vozilo i telefon putem Wi-Fi mreže.

Ostale karakteristike;

- IP65 zaštita, IK10 kućište otporno na vandalizam i IK8 ekran osjetljiv na dodir
- EPO (hitno) dugme za prinudni stop
- Opcioni pištolj za punjenje Tip2
- Standardni kabal od 5 mt (opcijal kabal dužine 6-7 mt)
- Autentifikacija korisnika putem PIN zaštite

#### Područje upotrebe

- Kuća
- Apartmani
- Parking garaže
- Vile
- Radno mjesto



ŞARJ TÜRÜ <b>AC</b> CHARGE TYPE	ETHERNET (RJ45)  ETHERNET (RJ45)
SOKET ADETI <b>1</b> NUMBER OF GUNS	KORUMA SINIFI <b>IP65</b> PROTECTION CLASS
WI-FI  WI-FI	TAM KORUMA  FULL PROTECTION
DOKUNMATİK LCD  LCD TOUCHSCREEN	ŞİFRELİ KORUMA <b>****</b> PIN PROTECTION

# tuncmatik

## My Charger

### 7/11/22 kW

#### Pregled proizvoda



#### 4.3" LCD ekran osjetljiv na dodir



1. Vrijeme punjenja
2. Vrsta punjenja
3. Napon punjenja
4. Naknada za naplatu
5. Kapacitet punjenja
6. Struja punjenja
7. Odabir vrste punjenja
8. Stop dugme
9. Mrežna situacija
10. Izbor jezika

#### Podržava 2 vrste pištolja za punjenje (Prilagođena dužina kabla)



Type1  
(J1772)

Type2  
(Mennekes)

Dugme EPO ( za hitne slučajeve) za trenutno zaustavljanje stanice za punjenje iz sigurnosnih razloga

EPO dugme se može koristiti u sledećim situacijama:

- Ako dođe do požarnog alarma, strujnog udara ili curenja uzemljenja na vašem Tunçmatik AC uređaju za punjenje,
  - Unutrašnji kvar, nemogućnost zaustavljanja punjenja, problem unutrašnjeg ožičenja uređaja za punjenje naizmeničnom strujom,
  - Ako voda uđe u kabinet ili se aktivira nenormalan zvučni alarm,
- NAPOMENA: Kada se pritisne dugme EPO, uređaj za brzo punjenje naizmeničnom strujom će prestati da se puni i indikator kvara će zasvijetliti.

# tuncmatik

## My Charger

### 7/11/22 kW

MODEL	7 kW	11 kW	22 kW
Tip punjenja	Mode 3		
<b>ULAZ</b>			
Faze	1P + N + PE	3P + N + PE	3P + N + PE
AC Ulazni napon	7 kW / 32A @220V 50Hz	11 kW / 16A @380V 50Hz	22 kW / 32A @380V 50Hz
Opseg napona	220/230/240 VAC	380/400/415 VAC	
Frekvencija	50 / 60 Hz		
<b>IZLAZ</b>			
AC Izlazni napon	7 kW / 32A @20V 50Hz	11 kW / 16A @380V 50Hz	22 kW / 32A @380V 50Hz
Max. jačina struje	32A	16A	32A
<b>UTIKAČ I KABAL</b>			
Opcije izlaza	AC Tip 2, 1 pištolj		
Broj podržanih vozila	1		
Dužina kabela	4m (Opcija 7.6m)		
<b>KARAKTERISTIKE</b>			
Mjerenje energije	Mjerač energije		
Zaštita	Prekostrujno opterećenje, Prenapon, Podnapon, Kratak spoj, Prenaponska zaštita		
Kategorija prenapona	Type III		
Taster za prinudni stop	DA		
Mobilna veza	NE		
Povezivost	Wi-Fi		
Komunikacijski protokol	NE		
Autentifikacija korisnika	Zaštićeno PIN kodom		
RFID Čitač	NE		
Korisnički interfejs	4.3" LCD ekran osjetljiv na dodir (Opcija: 5" touchscreen LCD)		
Indikator statusa	3 indikatora		
Tip montaže	Montaža na zid ili postolje-stub		
Stepen zaštite	IP65, IK10 (kućište), IK08 (ekran osjetljiv na dodir)		
Odabir jezika	English, Turkish		
<b>DIMENZIJE I TEŽINA</b>			
D x W x H (mm)	100 x 280 x 406		
Težina (kg)	6		
<b>ENVIRONMENTAL</b>			
Radna temperatura	-35 °C to 55 °C		
Temperatura skladištenja	-40 °C to 80 °C		
Vlažnost	< 95% (non-condensing)		
Nadmorska visina	do 2000m		
<b>STANDARDI</b>			
Standardi	IEC 61851-21-2, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12		
Sigurnosni standardi	IEC/EN 61851-1, EN 62311, EN 62479, IEC/EN 62955		